

Highlights

- ISDN telefooncentrale geschikt voor ISDN telefonie
- 4 analoge poorten met nummerweergave (DTMF/ FSK)
- 1 LAN aansluiting voor eenvoudige configuratie
- 6 dag/nachtschakelingen met tijdsturing
- Geschikt voor computergestuurd telefoneren met additionele software van ESTOS
- Op afstand te programmeren
- ACD-groepsfunctie voor automatische oproepverdeling
- Gespreksinformatie van de 1.000 laatste gesprekken

Aansluitingen

- 1 externe ISDN-2 aansluiting (enkelvoudige of meervoudige ISDN-2 aansluiting)
- 4 analoge aansluitingen
- 1 LAN aansluiting t.b.v. configuratie
- Maximaal 4 analoge telefoontoestellen aansluitbaar

Comfortfuncties

- NummerWeergave (CLIP) op de analoge toestellen (DTMF of FSK) / per poort instelbaar

- Bezetlampenveld via PC
- Eenvoudige configuratie via webbrowser
- Naamweergave vanuit telefoonboek (via analoge FSK nummerweergave)
- Makelen tussen twee B-kanalen/ doorverbinden over het tweede B-kanaal
- Drie-conferentieschakeling, ook extern
- Automatische buitenlijn programmeerbaar
- Verkort kieslijst voor 100 nummers
- Gesprek ophalen (call pick-up)
- Verschillende oproepmelodieën voor interne en externe oproepen
- 6 dag/nachtschakelingen met tijdsturing
- Gespreksinformatie van de laatste 1.000 gesprekken
- Kosten per uitgaand gesprek (AOC-D noodzakelijk)
- Beltegoedfunctie per deelnemer instelbaar
- Buitenlijnbevoegdheid instelbaar
- Blokkadenummerlijst
- Least Cost Router (LCR)
- Kiesmethode analoge aansluitingen: TDK
- Music on Hold via WAV bestand te laden
- Call-trough (telefooncentrale stelt bij een inkomende oproep interne kiestoon ter beschikking)

- Kostenpuls (16 KHz) voor analoge telefoontoestellen (AOC-D noodzakelijk)

ISDN functies

- Oproepdoorschakeling (direct/ bij bezet/ bij niet opnemen)
- Makelen, wachtstand, ruggespraak
- Terugbellen bij bezet (CCBS)

Groepsfunctie ACD

- Groepen samenstellen
- Groepen krijgen eigen toestellen en telefoonnummers
- Open en gesloten groepen samen te stellen
- Instelbare oproepverdeling (busy-on-busy/ lineair/ belasting/ pauze/ gelijktijdig)