

BELL-214 RT




BEDIENUNGSANLEITUNG

OPERATING INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

REPEATER



me



Hartelijk dank voor uw aankoop van de  Repeater Mod. Bell 214 RT. De repeater vergroot de reikwijdte van de m-e draadloze gong-set, ontvangers en zenders met max. 100 meter. Hieronder een opsomming van alle compatibele toestellen:

- Bell-200-systeem
- Draadloos deurbelsysteem basic
- Draadloze gong FR 90
- Draadloze gong FR 70
- Draadloze gong FG 1
- Draadloze gong FG 5
- Draadloze gong FG 6
- Draadloze gong FG 7
- Draadloze gong FR 60/3
- Draadloze doorgangsmelder DGF-100

Er kunnen meerdere repeaters Bell 214 RT worden ingezet, en zo kan de reikwijdte vrijwel eindeloos worden uitgebreid.

De reikwijdte wordt beperkt door hindernissen zoals muren, deuren enz.

Als de belknop van uw reeds aanwezige m-e draadloze gong-installatie wordt ingedrukt, ontvangt de repeater het signaal en leidt het met een kleine vertraging door naar de draadloze ontvanger, die hierop zijn signaal geeft.

Het groene LED aan de voorkant van de repeater brandt op dit moment even.

Installatie batterij

De Repeater Bell 214 RT wordt gevoed met 2 batterijen van het type 1,5 Volt AA Mignon (niet inbegrepen).

1. Maak de schroeven los aan het deksel van het batterijvak.
2. Verwijder het deksel van het batterijvak.
3. Steek de batterijen er in de juiste richting in volgens de afbeelding.
4. Steek het deksel er weer in en draai de veiligheidsschroeven weer vast. De rode LED aan de voorkant van het toestel signaleert door te knipperen, dat de batterijen vrijwel leeg zijn. Vervang de batterijen in dit geval. Let hierbij op de richting.

Montage van de repeater

Bevestig de repeater met het installatiemateriaal dat in de levering is inbegrepen. Laat een opening van ongeveer 3 mm tussen de repeater en de muur. Let er bij de montage op, dat de repeater ofwel op een centraal punt in het huis of de flat wordt gemonteerd, om verschillende m-e draadloze gongen met elkaar te verbinden, ofwel op het verst bereikbare punt van uw bestaande m-e draadloze gong. Hierdoor bereikt u een zo goed mogelijke uitbreiding van de reikwijdte.



Opgelet: Door het monteren van de repeater op of aan PVC deurlijsten of metalen oppervlakken wordt de reikwijdte beperkt!

Technische gegevens:

Voeding: 2x 1,5 Volt LRG AA Mignon

Batterijverbruik: 15mA +/- 3mA bij werking

< 0,1mA standby



ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS!



U mag zelf niet trachten de reparatie uit te voeren!

2 JAAR BEPERKTE GARANTIE

Voor de duur van twee jaar na de datum van aankoop wordt gegarandeerd, dat de bedwelmend-gas-melder vrij is van defecten in materiaal en ontwerp. Dit is slechts van toepassing, wanneer het apparaat normaal gebruikt wordt en regelmatig onderhouden wordt. De verplichtingen die onder deze garantie vallen, zijn beperkt tot de reparatie of het vervangen van enig onderdeel van de bedwelmend-gas-melder en gelden slechts onder de voorwaarde, dat er geen onbevoegde wijzigingen of reparatiepogingen uitgevoerd zijn. Deze garantie beperkt op geen enkele wijze uw wettelijk rechten als consument.



Aansprakelijkheidsbeperking: De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van een of andere aard, inclusief de bijkomende schade of gevolgschade, die direct of indirect het gevolg is van een storing van dit product in geval van een alarm.

Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaandelijke kennisgeving. In het kader van onze productverzorging en optimalisering van onze toestellen, kan de inhoud afwijken van de vermeldingen op de verpakking.



VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Bij schade die door het niet navolgen van deze gebruikershandleiding wordt veroorzaakt, vervalt het recht op garantie. Voor indirecte schade zijn wij niet aansprakelijk!

Voor schade aan zaken of personen die door ongeschikte bediening of niet-opvolgen van de veiligheidsrichtlijnen veroorzaakt wordt, zijn wij niet aansprakelijk. In deze gevallen vervalt elke aanspraak op garantie!

Gebruik dit product niet in ziekenhuizen of soortgelijke medische instellingen. Hoewel dit toestel slechts relatief zwakke radiosignalen uitzendt, zouden die daar tot werkingsstoornissen van levensbelangrijke systemen kunnen leiden. Hetzelfde geldt mogelijk in andere omgevingen.



Om veiligheids- en vergunningsredenen (CE) is het niet toegestaan om op eigen houtje het product om te bouwen en/of te veranderen.

Haal het product niet uit elkaar! Er bestaat gevaar op een levensgevaarlijke elektrische schok!

Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren, plastic folie/ zakken, polystyreendelen enz. kunnen in kinderhanden gevaarlijk speelgoed worden.

Het toestel is uitsluitend geschikt voor droge binnenruimtes (geen badkamers of andere vochtige ruimtes). Vermijd dat het toestel vochtig of nat wordt. Er is gevaar op een levensgevaarlijke elektrische schok!

In bedrijfsgebouwen moeten de veiligheidsvoorschriften van het verbond van bedrijfsvakverenigingen voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen worden gerespecteerd. Wend u tot een vakman als u twijfelt over de werkwijze, de veiligheid of de aansluiting van het toestel.

Ga voorzichtig om met het product - door stoten, slagen of een val van al geringe hoogte wordt het beschadigd.