

Viking
RC-2A / RB-5
remote-control

De Viking RC-2A Remote-Control maakt het mogelijk op afstand, via de telefoonlijn, apparatuur aan/uit te schakelen.

TOEPASSINGEN

- Aansturing deur-openers (goed combineerbaar met Viking W1000/2000 deurintercoms)
- Op afstand omschakelen tussen bijv. modem-fax / beantwoorder-doorkiezer
- Aan/uit-schakeling verwarming of koeling, etc, etc

WERKING

- De RC-2A wordt aangesloten op een analoge telefoonlijn of op een vrije netlijnpoort van de bedrijfscentrale
- De RC-2A kan zo worden ingesteld dat na 2 of 16 bel-signalen de telefoonlijn wordt aangenomen
- Potentiaal-vrij relais (N.O of N.C.; instelbaar)
- Afstandbediening middels DTMF-signalen
- 'Password' beveiliging (uitschakelbaar; drie cijfers, desgewenst inclusief 'E' en 'F'; instelling d.m.v. draaischakelaars)
- Hoog-ohmig continue uitluisteren indien password uitgeschakeld is
- Commando's:
 - in- / uitschakelen van relais
 - inschakelen relais zolang '5' wordt gegeven
 - inschakelen relais na geven van '6' plus 5 seconden
 - inschakelen relais na geven van '4' plus 1 seconde na loslaten '4'
 - afvragen relais-status ('beep': uit; 'beep-beep': aan)
 - commando's worden middels bevestigd middels 'beep'-toon
- Na netspanningstonderbreking komt relais weer in originele status terug.

BEVEILIGING:

- Indien geen volledige code wordt ingegeven, wordt na 20 seconden de lijn verbroken.
- Indien incorrecte code wordt ingegeven, wordt direkt de lijn verbroken.
- Indien vijf maal een incorrecte code wordt ingegeven, blokkeert de RC-2A gedurende 70 minuten
- Maximale pauze tussen commando's: 70 seconden.
- Password: drie cijfers, desgewenst inclusief cijfers 'E' en 'F' (4x4-dtmf-toetsenbord)

Voeding: 12 V DC; 300 mA (meegeleverd)

Max. belastbaarheid: 0,5 A AC / 2,0 A DC-30V DC

Aansluiting telefoonlijn middels modular-jack (RJ-11)

Afmetingen: 13,5 x 9 x 4,5 cm

Plaatsingscondities: 0 - 40° Celsius; 5 tot 95 % luchtvochtigheid