

C-500

Geavanceerde Intercom Controller met extern doorverbinden en elektrisch slot bediening voor twee intercoms

Met de **C-500** is het mogelijk om tot twee intercoms op een bestaande telefoonlijn met een telefoon of telefoon installatie te delen. Oproepen vanaf de intercoms kunnen in huis worden beantwoord en u kunt bezoekers toegang verlenen door het toetsen van een DTMF code om het betreffende deurslot of toegangspoort te openen.

De **C-500** heeft een geïntegreerde telefoonkiezer voor 5 telefoonnummers welke gekozen worden als de huistelefoon niet wordt beantwoord. Als de externe oproep bezet is of niet beantwoord kiest de **C-500** tot nog 4 telefoonnummers.

De huistelefoons worden tijdens “in gesprek” voorzien van wachttonen indien een intercom is geactiveerd. U zet het externe gesprek eenvoudig in de wacht via het # en spreekt met de bezoeker aan de intercom. Toets tijdens het intercom gesprek ** om het betreffende slot te bedienen en terug te keren naar het externe gesprek of toets een # om direct terug te keren naar het externe gesprek zonder een slot te bedienen. Bewoners kunnen ook naar de intercoms toe bellen om te monitoren of om de relais te bedienen via DTMF commando's.

De **C-500** staat tot 6 sleutellose toegangscodes toe en twee “eenmalige” toegangscodes per intercom. De **C-500** levert optioneel verschillende beltonen om onderscheid te kunnen maken tussen de intercom oproepen en externe oproepen. Ook zijn twee ingangen voorzien als “Request to Exit” om voor vertrekkende gasten snel de deur te kunnen bedienen.



Mogelijkheden

- Laat enkelvoudige telefoons of een 1-lijns systeem een telefoonlijn én tot twee intercoms delen.
- Verschillende beltonen en pieptonen zorgen voor de herkenning tussen de intercoms en externe oproepen.
- Koppel tot vier C-500's en beheer tot 8 toegangspunten.
- Geïntegreerde telefoonkiezer voor 5 telefoonnummers (als de huistelefoon niet beantwoord). Kiest automatisch het volgende nummer na bezettoon detectie of niet beantwoorden.
- Twee relais (5A) met 1 of 2 cijfers commando's.
- Eenvoudig verbinden met een intercom via één toets.
- Tot 6 vaste en 2 eenmalige toegangscodes te programmeren per toegangspunt.
- Automatisch beantwoorden voor op afstand programmeren via de telefoon.
- Twee ingangen beschikbaar voor “Request to Exit” en direct extern doorverbinden.
- Geeft wachttonen na activeren van een intercom terwijl de huistelefoon in gesprek is.
- Compatibel met de volgende intercoms en telefoons:
 - E-10A, E-20B, E-30, E-40, E-50 intercoms
 - K-1700-3 en K-1705-3 intercoms met toetsenbord
 - 1900-7 en 1900-8D vandaalbestendige telefoons of elke andere analoge telefoon met of zonder toetsenbord.

Toepassingen

- Voeg 1 of 2 (uitbreidbaar tot 8) intercoms toe aan uw standaard huis of kantoortelefoon voor;
 - Deurcommunicatie
 - Deur toegang
 - Poort toegang
 - sleutelloos toegang
- Biedt commerciële of residentiele beveiliging door tweeweg handenvrije communicatie bij de deur of poort.
- Koppelt in serie met een enkelvoudige telefoonlijn of een vrije analoge netlijn poort van een telefoonsysteem.
- Gebouwen met hoge mate van beveiliging.
- Deursloten en poorten in combinatie met hotline intercoms en toestellen

Specificaties

- 230VAC/15VAC – 1A voedingsadapter meegeleverd
- Afmeting 133 x 104 x 44 mm
- Gewicht 0.9kg
- Omgeving : 0°C to 32°C, RH 5% to 95% (geen condens)
- Aansluitfactor : 5 (komt overeen met 10 telefoons van 0,5)
- Relais (2) 5A @ 30VDC / 250VAC maximum
- Aansluitingen : (19) schroefklemmen