

Viking PA-15 Omroep Interface 70-0235



De **Viking PA-15 Omroep Interface** koppelt met bijna elke centrale en levert **15 Watt vermogen**. Voldoende voor het aansturen van 15 stuks 8 Ω hoorns of speakers.

Koppeling met een telefooncentrale middels:

- vrije FXO / analoge netlijnpoort ('trunk'; de Viking PA-15 levert 36 v spreekspanning), of
- vrije FXS / analoge toestelpoort, of
- paging poort.

Na omroepen schakelt de PA-15 automatisch af op:

- stilte detectie (instelbare vox triggergevoeligheid; time-out 2,5 / 5 / 10 sec),
- CPC detectie (ompoling),
- bezettoon detectie
- vaste timer (instelbaar op 16 tot 72 sec of 'uit').

De PA-15 regeneert **luid-bellen** over het omroepsysteem bij detectie van belspanning op een andere telefoonlijn of poort of door middel van een aangeboden contact.

De PA-15 voorziet tevens in **achtergrondmuziek** over uw omroepspeakers bij aansluiting van een externe muziekbron op de PA-15 (met muting / demping tijdens omroepen).

• 15 Watt vermogen

- Tot 15 stuks 8-ohm hoorns of speakers aansluitbaar
- Separate volumeregelingen voor omroepen, beltonen en achtergrond muziek.
- 600 Ohm uitgang (line out) voor PA-systeem of uitbreiding
- Koppelt met: FXO (trunk poort), FXS (telefoonlijn/poort) of "paging" poort (VOX relay)
- 36V DC spreekspanning voor koppeling met vrije netlijnpoort (trunk)
- Compatibel met 24V en 48V telefoonlijnen/ toestelpoorten
- 800 Hz vooraankondigingstoon (aan/uit)
- Genereert Nacht bel/luid bellen via een separate telefoonlijn of contact; keuze uit 4 beltonen
- Nacht schakelaar ingang

- Voeding: 230VAC/15V AC 1 A adapter meegeleverd
- Afmeting: 133mm x 89mm x 44mm / Verzendgewicht: 1.36 kg
- Omgeving: 0°C to 32°C (32°F to 90°F) met 5% to 95% niet condenserende luchtvochtigheid
- Spreekspanning uitgang: 36V DC (lijnstroom 36mA)
- Maximale speaker afstand: 90m bij gebruik van 18 AWG bekabeling
- Aansluitingen: schroefklemmen