



De PB-1-IP paniekknop is ontwikkeld als **stil alarm** voor personeel achter balies.

Met één druk op de knop maakt de PB-1-IP verbinding met het eerste voorgeprogrammeerde telefoonnummer. De ontvanger van de oproep kan vervolgens **meeluisteren** op locatie.

Uit veiligheidsoverwegingen is er bij de alarmknop geen enkele geluidsindicatie ('stil'). Wel gaat een ledje branden zodra de oproep is beantwoord ter geruststelling van personeel dat hulp onderweg is.

Het is ook mogelijk een **identificatiebericht** in te spreken voor de ontvanger van de oproep. Dit spraakbericht hoort de ontvanger van de oproep direct bij beantwoording waarna de luisterverbinding inschakelt. De drukknop zelf kan eenvoudig onder een bureau of balie worden gemonteerd met de meegeleverde dubbelzijdige tape, terwijl de hoofdeenheid met de microfoon in dezelfde ruimte gemonteerd dient te worden (niet direct in het zicht).

Overzicht

- LED indicatie bij tot stand komen verbinding
- Eénrichting spraakverkeer (alleen luisteren)
- Eenvoudig en overal te monteren
- Biedt medewerkers veiligheid, en rust in het hoofd
- Doeltreffende veiligheidsmaatregel
- Voeding via PoE (Power over Ethernet)
- Tot 5 telefoonnummers te programmeren
- Hoge compatibiliteit met gangbare IP platformen

Toepassing

- Ontvangst- en afhaalbalies
- Tankstations
- Horeca
- Winkels
- Publieke diensten
- Hotels

Specificaties

- Afmeting hoofdeenheid: 120x95x35mm
- Afmeting knop met LED: 70x35x20mm
- Omgeving: 0°C tot 32°C, 5-95% luchtvochtigheid, niet condenserend
- Ethernet aansluiting: RJ45
- Voeding: Power over Ethernet (PoE); class 1,
- Drukknop voorzien van RJ11 aansluiting
- Identificatie bericht: max. 16 seconden
- Configuratiesoftware met netwerkscanner meegeleverd voor eenvoudige installatie
- Configuratie beveiligd middels wachtwoord
- VoIP SIP compatibel met o.a. Aastra, Asterisk, Cisco (CUCM), Samsung (SCM), Siemens (SCS), Snom PBX, Grandstream en vele anderen.