



Op de Simado 4G GSM interface kunt u een willekeurige analoge telefoontoestel aansluiten, waarna u daarmee kunt bellen via het 4G VoLTE-netwerk.

Hotline-dialing mogelijk: tijdens een noodgeval kan de beller snel en probleemloos contact leggen met hulpdiensten via de hotline functie door simpelweg de hoorn van de telefoon op te nemen. Dit kan via een willekeurige analoge telefoon; het te bellen hotline-nummer programmeert u in de GSM-interface.

Noodstroom: tijdens stroomuitval blijft de GSM interface werken en blijft de verbinding in stand.

Toepassingsgebieden: liften, betaalautomaten, parkeergelegenheden, ziekenhuizen, stalbewaking, verzorgingstehuizen, etc.

Te koppelen analoge apparaten zijn o.a. analoge telefoons, intercoms, alarmmelders, nummerkiezers, etc.

Specificaties:

- 1x 4G VoLTE SIM
- 1x FXS analoge telefoontoestelpoort
- Geïntegreerde oplaadbare noodstroombatterij
- Hotline functie voor automatisch kiezen van een telefoonnummer
- SMS bericht bij stroomuitval
- Automatisch netwerk selecteren
- Signaalsterkte aanduiding
- 4G VoLTE voor spraak
- Automatische nummervertaling
- Handleiding: Engelstalig

GSM interface

GSM / 4G SIM kaarten: 1
Frequentieband: VoLTE
SIM interface: 1.8, 3V SIM Interface
Conformiteit: ETSI GSM Phase2/2+

Analoge aansluiting (FXS)

Aansluiting: 1x RJ11
Kiesmethoden: Puls en DTMF
Nummerpresentatie: DTMF en FSK
CPC signaal polariteitswisseling voor verbinding/verbreken

Voeding

Meegelerde externe voedingsadapter
Ingangsspanning: 100-240VAC, 47-63Hz / Uitgangsspanning: 12VDC@1.25A
Stroomverbruik: 5W (gemiddeld)

Meegelerde noodstroombatterij type Ni-MH AAA 7.2v / 800mA / Spreektijd: 2 uur / Stand-by: 4 uur

Overig

Afmetingen: 13.35 x 19.8 x 4.46 cm / Gewicht: 0.395kg
Montage: wandmontage en desktop
Antenne: -3dBi antenne meegeleverd
Omgeving: 0°C tot +45°C



Optioneel leverbaar:
binnen- / buiten-antenne set met muurbeugel, 5m coaxkabel met SMA connector
(art. 31-0020)