

## Beschrijving

De **RG-212** belspanning generator is ontworpen om belsignalen te hervormen en de belstroom te verhogen van maximaal 12 analoge PABX extensies, FXS-poorten, analoge IP PABX poorten, of andere telecom-apparaten die belsignalen genereren.

De **RG-212** dupliceert het inkomende belsignaal waardoor het compatibel is met aangepaste beltoon functies.

Elke lijnuitgang is in staat om tot 4 toestellen met aansluitfactor 1 aan te sturen en heeft geen invloed op de normale werking van de telefoonlijn of centrale functies, wisselgesprek, hook-flash, CPC signalisatie, enz.

Voor enkelvoudige lijn toepassingen gebruikt u de Viking **RG-4** of de **RG-10A**. De Viking **RG-10A** kan worden gebruikt voor enkelvoudige lijn toepassing met hoog uitgangsvermogen tot aansluitfactor 12.

## Toepassingen

Versterken van de beltoon op analoge PABX poorten, FXS poorten, analoge IP PABX poorten  
Versterken van de belstroom op analoge PABX poorten, FXS poorten, analoge IP PABX poorten  
Hervormt lastige vervormde belsignalen

## Functies

Genereert een sinusvormig belsignaal  
Aansluitfactor 4 op de uitgang  
Makkelijke RJ - 21X installatie  
Heeft geen invloed op de normale lijn en functies  
Hervormt lastige blokgolf belsignalen  
Fax en modem compatibel  
Niet compatibel met pulskiezen

## Specificaties

Vermogen : 230V AC / 15V AC 1A adapter meegeleverd  
Afmetingen : 483mm x 241mm x 44mm (19" x 9.5" x 1.75")  
Gewicht : 3.2kg  
Omgeving : 0 °C tot 32 °C ( 32 °F tot 90 °F ) met 5 % tot 95 % geen condens  
Inkomende belstroom detectie : 20-150 VAC  
Belstroom generator : 90 VAC nominaal , 55 VAC @ factor 4 belasting  
Signaal Vorm : Sinus golf  
Aansluitingen : ( 2 ) RJ - 21X female connectors