

VIKING SA-25 omroepinterface voor zelf versterkt omroepsysteem



Met de **Viking SA-25** voegt u eenvoudig tot **25** op afstand bestuurbare omroep **luidsprekers** toe aan elk telefoonsysteem.

Toepasbare omroep luidsprekers kunnen zijn de **SA-1S** plafondluidspreker en de **SA-1H** omroephoorn.

Deze omroep luidsprekers hebben de volgende voordelen:

- 1) Audio en voeding gaan over de zelfde aders (minder koper).
- 2) Voeding is 40VDC voor een lagere spanning en dunnere aders (minder koper).
- 3) Geen polariteit voor eenvoudig aansluiten.
- 4) Elke luidspreker is middels de **SA-IR** infrarood afstandsbediening bedienbaar en het is niet meer nodig om wandschakelaars te installeren of op ladders klimmen om het volume te regelen.

Met de meegeleverde **SA-IR infrarood afstandsbediening** bedient u het volume, mute, en aan/uit schakelen achtergrondmuziek.

De **SA-25** biedt omroepen, luid bellen, en achtergrondmuziek wanneer gekoppeld aan een willekeurig telefoonsysteem of een IP systeem (met een analoge FXS/FXO poort).

De **SA-25** omroep controller is koppelbaar aan een telefoonsysteem via:

- omroep poort (page port), of
- analoge toestel poort (FXS), of
- analoge netlijnpoort (FXO).

De **SA-25** genereert "luid bellen" op het detecteren van belspanning of op een potentiaalvrij maak contact. Voor het "luid bellen" signaal kan uit 4 verschillende signalen worden gekozen. Een externe nacht schakelaar zoals de **NS-1** kan worden toegepast om op gezette tijden automatisch "luid bellen" in en uit te schakelen.

Als een muziekbron is gekoppeld met de **SA-25** dan kan de achtergrond muziek aan en uit gezet worden per luidspreker middels de IR afstandsbediening. Achtergrondmuziek wordt tijdens omroepen onderdrukt.

De **SA-25** is uitbreidbaar met de **SA-X12** en voorziet nog eens 12 zelf versterkte speakers

Mogelijkheden

- Tot 25 zelf versterkte luidsprekers (actieve luidsprekers met ingebouwde versterker)
- Eenvoudig te installeren door 2-draads systeem; 40 v DC systeem
- Afzonderlijke volume regeling voor audio ingang, omroepen, luid bellen, en achtergrondmuziek
- 1 IR afstandsbediening meegeleverd
- Keuze uit 4 signalen voor luid bellen functie
- Omroepen vanaf een analoge netlijn of toestelport, vrije netlijnpoort, of omroepport (page port)
- Kan achtergrondmuziek vanaf een externe geluidsbron verzorgen
- 600 Ohm uitgang voor uitbreiding