

Handleiding nummer blokkering

Met deze blokkering unit kunt u nummers in programmeren welke zijn toegestaan om te bellen. Dit kunnen hele nummers zijn of alleen het netnummer waarbij alles achter het netnummer is toegestaan

Aansluiten van unit

Aansluiten telefoonlijn op de linker RJ11 aansluiting

Aansluiten telefoontoestel op de rechter RJ11 aansluiting

Voorbeelden :

Telefoonnr.	Geheugenplaats	Omschrijving
0800	#01	Alle nummers na 0800 zijn mogelijk
0180	#02	Alle nummers na 0180 zijn mogelijk
112	#03	Alleen 112 is mogelijk
0900 8844	#04	Alleen dit 0900 nummer is mogelijk
0900123456	#05	Alleen dit 0900 nummer is mogelijk

Enz. tot en met geheugenplaats #20

Als het een binnenlijn betreft dient u een nul voor het telefoonnummer mee te programmeren.

Programmeren telefoon nummers

1. Zet de blokkeer unit in de programmeer stand (knop indrukken)
2. Bel naar het toestel waarop de unit is aangesloten en neem de hoorn op. U hoort nu 2 piepjes, daar na kunt u het nummer invoeren en sluit dit af met de geheugenplaats, dan hoort u weer 2 piepjes. Daarna kunt u verder gaan met nummers invoeren.
3. Als u klaar bent met programmeren drukt op weer op de knop om uit de programmeerstand te gaan.

Wissen van telefoonnummer(s) Stel u wilt geheugen 3 wissen.

1. Zet de blokkeer unit in de programmeer stand (knop indrukken)
2. Bel naar het toestel waarop de unit is aangesloten en neem de hoorn op. U hoort nu 2 piepjes, daarna drukt u # 03 en geheugen 3 is gewist

Model DIA Block

Artikelnummer : 67-0020