

TBB-1B telefoonlijn versterker

De TBB-1B verhoogt het voltage op zwakke enkelvoudige analoge telefoonpoorten tot 48VDC en de lijnspanning tot 26mA. Hierdoor kan falende telecommunicatie apparatuur zoals faxen, voice mail, intercoms enz. normaal functioneren.

Zo kan een fax communicatie problemen hebben als gevolg van een te lage voedingsspanning gegenereerd door de telefooncentrale of een te lange kabellengte. De TBB-1B verhelpt dit probleem door de lijn op een goed spanningniveau van 48 volt te brengen.

Toepassing

- Opvoeren lijnspanning van zwakke analoge lijnen
- Verhoog de telefoonlijn spanning naar 48 volt

Overzicht

- Snelle installatie
- Versterkt de lijn/spreekspanning tot 48v / 26mA
- Geschikt voor TDK/DTMF (druktoets) kiezen
- Laat origineel bel ritme door
- Laat CPC signalen door
- Laat flash (doorverbinden) door
- Laat CLIP informatie door

Specificaties

- Voeding: 230Vac - 12Vac 500 mA adapter inbegrepen
- Afmetingen: 76 x 112 x 36 mm
- Verzend gewicht: 0.68 kg
- Omgeving: 0° C to 32° C
- Lijnspanning naar apparaat: 48v /26mA
- Aansluiten middels schroefverbinding

Voor zeer lange telefoonlijnen en/of toestelpoorten hebben wij de LLA-1 lijnversterker, deze kan de lijnspanning verhogen naar 48 volt en met een kabellengte van maximum 9 KM

Bestelnummer : 67-0010



TBB-1B



VIKING