

TOPCOM Fidelity 1150

BEANTWOORDER met TELEFOON

TOPCOM Fidelity 1150 59,-

BEANTWOORDER

- Geheel digitale beantwoorder (max. 10 min registratietijd)
- 2 meldteksten mogelijk van elk max 120 sec
 - meldtekst-1: gebruikelijke meldtekst met verzoek tot inspreken
 - meldtekst-2: meldtekst zonder inspreekmogelijkheid (alleen uitgaande tekst)
- Max opnametijd per gesprek: 120 sec
- Gesprekken-teller / Meeluisteren bij registratie van gesprekken (selectief aannemen)
- Wissen van oude boodschappen (per boodschap of alle)
- Weergave van dag + tijdstip van inspreken van een boodschap
- Instelbare bel-controle (toll-saver of instelbaar 1-9 rinkels)
- Afstandbediening: (dtmf; 3-cijferige instelbare pincode)
 - beluisteren/herhalen bericht/volgend bericht/bewaren/wissen (per boodschap of alle)
 - wijziging van de meldteksten / wisseling tussen meldtekst-1 en -2
 - aan / uit-zetten beantwoorder

TELEFOON

- Handen-vrij spreken (handen-vrij kiezen en spreken)
 - Geheugens voor:
 - 3 'one-touch' geheugens (M1 - M2 - M3)
 - 50 geheugens voor geprogrammeerde namen/nummers
 - 5 herkies-geheugens
 - 30 nummerweergave-geheugens
 - Display met regelbaar contrast voor weergave:
 - nummerweergave
(met naam mits voorgeprogrammeerd; geschikt voor alle netwerken (DTMF/FSK); abonnement op dienst nummerweergave vereist)
 - gekozen nummer / tijdsduur / oproepteller
 - Regelbaar bel-volume en bel-klank
 - Ruggespraak-toets ('mute'; met houd-stand)
 - Voor wisselgesprek of gebruik op een centrale:
 - pauze-toets
 - doorverbind-toets (Flash: 100/300/600 msec)
 - prefix
 - Toon / pulse omschakelbaar kiessysteem
 - Display en gesproken bedienhulp: Engels- of Duitstalig
 - Handleiding: Ned/Eng/Fr/It/Du
 - Garantie: 24 maanden
 - Wandmontage mogelijk
- **Toepassingsgebied: privé gebruik**