

VTECH / TELEKOM SINUS A503i INSTELLINGEN

Taalinstelling

U kunt de taal instellen op: Duits (af fabriek), Engels of Turks

Instelling op Engels:

Druk op de toets direct onder **Menü**

Ga vervolgens met de pijltjes van de grote vierkante knop naar **Einstellungen** (midden onderin); OK

Sprache; OK

English; OK

Gereed maken voor gebruik:

Het belangrijkste voor een ISDN toestel is het ingeven van de MSN nummers.

Menu

Settings; OK

MSN Setting; OK

MSN Settings; OK

MSN A; OK

Nu kunt u invullen:

1e regel: Het **MSN nummer**; Vul dit **9-cijferig** in: dus: 201234567 ipv 0201234567

2^e regel: **Username**; u kunt hier aan naam aan het telefoonnummer geven; bijv "Zaak"

3^e regel: Call Anonymously (off)

4e regel: Call Waiting (on)

5e regel: MSN Busy (off) Als u dit op 'on' zet, kan er maar één gesprek tegelijk op dit MSN nummer gevoerd worden (ook wel Busy-on-Busy genoemd)

Herhaal dit desgewenst voor MSN-B / -C / -D / -E

Tip: als u de andere MSN-nummers een eigen username geeft, wordt dat getoond bij een inkomend gesprek en kunt u bijv. heel gemakkelijk privé van zakelijke gesprekken onderscheiden

Bij gebruik van meerdere handsets, kunt u nog bij MSN-allocation aangeven welke handsets voor welk MSN nummer gebruikt worden voor in/uit verkeer

Standaard gaan alle MSN-nummers over op alle toestellen en belt u extern met MSN-A