

# BTC-1 Bluetooth deuropener

## Open een slagboom of deurslot direct vanaf uw Smart Phone

Met de Viking BTC-1 kan een elektrisch deurslot of poortcontroller worden bediend door het aanraken van een pictogram op hun smart Phone, tablet of notebook met Bluetooth. De BTC-1 kan worden voorgeprogrammeerd met het type contact, NO-of-NC, en de duur van het contact 0,5-120 seconden. Continu contact wordt ook ondersteund.

Veiligheid wordt gehandhaafd door middel van gecodeerde communicatie en een programmeerbare pincode. De unit naam is instelbaar en maakt het gebruik van meerdere BTC-1 mogelijk. Alle programmeringen kunnen worden gedaan via de gratis Android-applicatie beschikbaar op Google's Play Store (Windows applicatie volgt binnenkort).

De BTC-1 heeft een statuslampje dat laat zien of de unit is gekoppeld met een bluetooth apparaat, in de programmering, of inactief is. De BTC-1 is klein genoeg om op een deurkozijn te monteren en kan worden gevoed vanuit de deurslot voeding.

### Toepassingen • Poort entrees

- Deur entrees
- Bedrijven
  
- Appartementen
- Schakel toepassingen

### Features

- Klein formaat, past op een deurkozijn
- Voedingsspanning 12-24 VAC / VDC
- Programmeerbare One touch bediening
- LED-statusindicator
- Programmeerbare beveiligingssleutel
- Programmeerbaar Contact N.O. (maak) of N.C. (breek)
- Programmeerbare Contact tijd 0,5-120 seconden
- Eenvoudige applicatiesoftware

### Specificaties

- Voedingsspanning: 12 tot 24 VAC of VDC
- Contactbelasting: 2A bij 24 volt AC of DC kortstondig, 1A continue
- Afmetingen: 65mm x 35mm x 20mm (2.56 "x 1.38" x 0.79 ")
- Omgeving: 0 ° tot 32 ° C (32 ° tot 90 ° F) met 5% tot 95% zonder condensatie
- Aansluitingen: Drie 45cm lange aders
- Bereik: tot 18 meter, afhankelijk van de obstakels
- Koppelingen: Onthoudt maximaal acht koppelingen

