



VIKING LC-3

De Viking LC-3 lijnverdeler kan tot **3 lift-intercoms** op één analoge telefoonlijn schakelen en voorkomt zo de maandelijkse kosten voor extra telefoonlijnen voor iedere lift-intercom. Kostenbesparend voor kantoren, scholen, hotels enz.

Een geactiveerde intercom zal worden verbonden met de aangesloten telefoonlijn zodat deze een alarmoproepverbinding kan opbouwen.

Op het moment dat een intercom actief is krijgen de andere intercoms een wachtstandtoon.

Inkomende gesprekken worden aangenomen door de LC-3, waarna de beller een keuze kan maken naar welke intercom hij wil worden doorverbonden.

De LC-3 lijnverdeler is geschikt voor standaard analoge telefoons, intercoms en analoge modems .

Mogelijkheden

- automatisch aannemen van inkomende gesprekken
- verbind tot 3 analoge apparaten
- doorverbinden via DTMF (toonkiezen)
- brandvloer telefoon aansluiting (heeft altijd voorrang)
- voeding voor brandtelefoon 32 v DC.
- wachtstand indicatie

Toepassingen

- lift intercoms
- noodtelefoons
- modems
- standaard telefoons

Specificaties

- geschikt voor analoge telefoonapparatuur
- aansluitingen: 5 x RJ11 modular jacks
- E2 permanent geheugen voor alle programmeringen
- voeding: 230Vac – 15v AC adapter (inbegrepen)
- afmeting: 127 x 127 x 38 mm
- omgeving: 0°C tot 32°C (32°F to 90°F) 5% tot 95% luchtvochtigheid