

EnGenius EP-801



EnGenius EP-801

De eerste Europees goedgekeurde draadloze telefoon met een bereik tot 4 km!*

Met de EnGenius EP-801 is het eindelijk mogelijk afstanden te overbruggen waar standaard DECT telefoons, ook in combinatie met repeaters, het laten afweten. Met zijn grote bereik is deze telefoon ideaal op bungalowparken, campings, havens, agrarische bedrijven, kantoren en in fabriekshallen.

* met optionele buitenantenne

EnGenius EP-801

Met de EnGenius EP-801 is het eindelijk mogelijk afstanden te overbruggen waar standaard DECT telefoons, ook in combinatie met repeaters, het laten afweten. Met zijn grote bereik is deze telefoon ideaal op bungalowparken, campings, havens, agrarische bedrijven, kantoren en in fabriekshallen. In stedelijk gebied haalt deze telefoon afstanden tot 1 kilometer. Bij gebruik op open terrein zelfs tot 4 km!*

Deze afstanden zijn haalbaar doordat de **EnGenius EP-801** zijn eigen frequentieband gebruikt, 863-865MHz. Door deze eigen frequentie is er geen hinder van andere draadloze signalen. De EnGenius EP-801 is uit te breiden met maximaal 9 handsets. Ideaal is ook de intercomfunctie tussen basisstation en handset en handsets onderling.

Specificaties :

- * Frequentie band : 863-865 MHz
- * 38 kanalen auto-scan
- * Bereik met standaard basisantenne : 500 tot 1000 meter
- * Bereik met buitenantenne : tot 4 kilometer op open terrein
- * Handsfree bellen met het basisstation
- * Uitbreidbaar tot 9 handsets
- * Menubesturing handset : Engels / Duits / Frans / Italiaans / Spaans
- * 2,5mm hoofdtelefoonaansluiting
- * Trilalarm en 8 instelbare ringtones
- * Handset met verlicht toetsenbord en display
- * Telefoonboek voor 50 namen en telefoonnummers
- * Instelbare Flashtijd
- * FSK/DTMF nummerherkenning
- * Spreektijd : 3 uur (4 tot 5 uur met optionele 1700mAh batterij)
- * Standby tijd : 50 uur (80 uur met optionele 1700mAh batterij)
- * Gewicht handset inclusief 1100mAh batterij : 128 gram

Verkrijgbare accessoires :

- EP-801H extra handset inclusief laadadapter
- EP-801-DC-PA tafellader inclusief adapter
- EP-801-BAT1100 batterij Li-ion 3,7V/1100mAh
- EP-801-BAT1700 batterij Li-ion 3,7V/1700mAh
- EP-801-Pouch draagtas t.b.v. handset
- EP-801-OUT-LLC400-10m buitenantenne inclusief 10 meter kabel