

| | |
|--|-------------|
| Topcom Butler 5710 | 59,- |
| Topcom Butler 5750 (met beantwoorder) | 69,- |

BEANTWOORDER (model 5750)

- Digitale beantwoorder** (max capaciteit: 11 minuten; geen 'battery-backup' vereist; bediening beantwoorder vanaf handset)
- Meldtekst: max. 120 sec**
- Max opnametijd per gesprek: 3 min / Meeluistermogelijkheid op een handset tijdens inspreken**
- Mogelijkheid tot weergave van uitsluitend meldtekst** (met aparte meldtekst; max 120 sec meldtekst)
- Weergave van dag+tijdstip van opname boodschap / Memo-mogelijkheid** (max 2 min)
- Wissen van oude boodschappen** (per boodschap of alle)
- Instelbare bel-controle** (automatisch 5 → 2 rinkels of instelbaar 2/3/4/5/6/7/8/9 rinkels)
- Afstandsbediening** (3-cijferige instelbare pin-code):
 - beluisteren/stop/start/herhalen bericht/volgend bericht/bewaren / wissen (per boodschap of alle)
 - wijziging van meldteksten / aan/uit-schakelen van de beantwoorder

DRAADLOZE TELEFOON

- DECT: 1900 MHz / Digitaal: ruisvrij en niet afluisterbaar; bereik: 300 meter** (afhankelijk van situatie)
- LOW-RADIATION / ECO-MODE: toestel zendt slechts zeer gering als handset in basis staat**
(niet van toepassing bij gebruik van extra handsets)
- Handen-vrij spreken** en - kiezen op de handset
- Blauw verlichte display toont:**
 - telefoonnummer / naam van opbeller, met terugbelfunctie (naam mits voorgeprogrammeerd; geschikt voor alle netwerken DTMF/FSK; abonnement op dienst nummerweergave vereist)
 - door u gekozen nummers / geheugens en gespreksduur
- Beveiligd tegen:**
 - afluisteren (digitaal) en onbevoegd gebruik (door 'vreemde' handsets)
 - abusievelijk indrukken toetsen (toetsenbord-blokkade; handig in de binnenzak)
- Gebruiksduur: 11 hr spreken of 110 hr stand-by**
- Waarschuwingen voor 'buiten bereik' en 'battery-low'**
- Geheugens voor:**
 - 30 ingekomen telefoonnummers (of namen indien voorgeprogrammeerd)
 - 200 door u te programmeren namen en nummers / herhaling laatste 10 nummers
- Klok / Chronometer / Wekker / Afspraken-register** (5 afspraken)
- 'Mute'-toets** (uitschakeling microfoon; met houdstand)
- Handset: regelbaar luistervolume** (5 standen) **en regelbaar belvolume** (ook 'uit') **en belklank**
- Basisset: regelbaar belvolume en belklank**
- Voor gebruik op centrales of wisselgesprek:**
 - doorverbindtoets (flash: 100/250 msec) **en pauze-toets**
- Toon/pulse-kiessysteem / Handset-zoek-functie / Draagclip / Garantie: 24 maanden**
- Eenvoudig verwisselbare NiMH batterijen** (geen accupack maar 2 x AAA-penlight-batterijen; oplaadbaar)
- Handleiding: Ned+ vele talen / Display: vele talen, geen Nederlands / Gesproken bedienhulp: Engels**
- GAP-compatible** ('Generic Access Profile'; basispost en handset kunnen ook met andere DECT/GAP-toestellen werken)
- Handsets kunnen op max 4 basisstations worden gebruikt** (uitbreiding zendbereik; geen handover)
- Max 4 toestellen aansluitbaar op de basispost**
 - mogelijkheid tot intern bellen handset - handset / ruggespraak
 - gesprekken doorverbinden naar andere handset (met aanmelding; binnen zelfde basispost)
 - gelijktijdige capaciteit: één extern gesprek + één intern gesprek (3 toestellen totaal)