

Beschrijving

LLA-1 lange afstand adapter voor 1 analoge lijn

Verhoogt maximale kabellengte van analoge toestelpoorten tot wel 9000 meter.

De **LLA-1** heeft de kracht om de maximale kabellengte van analoge toestelpoorten achter de telefooncentrale te verlengen tot wel 9000 meter. De **LLA-1** voorziet elke zwakke analoge toestelpoort van 48V lijnspanning met een sterke 20Hz belspanning.

De **LLA-1** is compatible met puls kiezen, DTMF kiezen, flash, CPC (ompoling) en CLIP informatie. De **LLA-1** is eenvoudig te installeren en hoeft niet te worden geprogrammeerd.

Toepassing

- Een analoge toestelpoort veranderen in een lange afstand lijn tot wel 9000 meter
- Geeft een zwakke toestelpoort de lijn- en belspanning als een normale netlijn
- Verander een DC belspanning in en AC belspanning

Overzicht

- Schroefklem aansluiting
- Geschikt voor puls/DTMF kiezen
- Geeft 48VDC spreekspanning
- Heeft bliksem en kortsluit beveiliging
- Elektrisch gescheiden van de telefooncentrale
- Laat origineel bel ritme door
- Laat CPC signalen door
- Laat flash (doorverbinden) door
- Laat CLIP informatie door

Specificaties

- Voeding: 230Vac - 13.8Vac adapter inbegrepen
- Afmetingen: 133mm x 89mm x 44mm
- Verzend gewicht: 1.36 kg
- Omgeving: 0° C to 32° C
- Lijnspanning naar apparaat: 48V minimaal
- Aansluitingen: 6 x schroefklem
- Elektrische scheiding : 1500VDC
- Audio verlies door unit : 1.3dB