

### GEEMARC CL-555 (ook bekend onder de naam 'Clearsound') . . . . . 99,-

- Handenvrij spreken en - kiezen
- Zeer geschikt voor slechthorenden
  - regelbaar hoorn-volume: **grote versterking mogelijk** (max 50 dB)
  - regelbare versterking van hoge of lage tonen (max 10 dB)
  - al dan niet continue gehoorversterking (voor gebruik met goed horende huisgenoten)
  - hoornluidspreker met luisterspoel voor gehoor-apparaten
  - aansluiting voor headset (2,5 mm plug) en ringleiding (3,5 mm plug)
  - aansluiting voor shaker - trilkussen (3,5 mm plug)
- Verlichte cijfertoetsen en verlichte display met grote cijfers geeft weer:
  - telefoonnummer/naam, met terugbelfunctie (nummerweergave; naam mits voorgeprogrammeerd; geschikt voor alle netwerken; abonnement op dienst nummerweergave vereist)
  - door u gekozen nummer / klok / timer
  - normale of extra grote letters en cijfers instelbaar
- Geheugens:
  - 3 directe speciale geheugens (P1rood-P2blauw-P3groen)
  - 6 directe geheugens (met één toets te bedienen) met indexkaart
  - 30 geheugens op naam met spraakaanwijzing
  - 5 laatst-gekozen nummer (redial)
- Zeer geschikt voor slechtzienden:
  - toestel leest ingetoetste cijfers op (gesproken: twee, drie, vijf, etc)
  - geheugens kunnen van een door u in te spreken naam worden voorzien
- Nummerweergave (20 geheugens) met voorlezen van de naam ('Talking Caller ID')
- Pre-dialing / voorbereidend kiezen: eerst rustig alle cijfers ingeven (en corrigeren); pas bij opnemen van de hoorn wordt het nummer gekozen
- Duidelijke signalering inkomende gesprekken via:
  - oproepsignaal (uitschakelbaar en hard-zacht) en klank ( 4 standen)
  - **flitser** (uitschakelbaar)
  - aansluiting voor tril-element (shaker; voor onder kussen)
- Audio-uitgang voor het aansluiten op een gehoorapparaat, ringleiding, implantaat of voor het opnemen van gesprekken op een externe recorder (2,5 mm plug)
- Headset-aansluiting en bedien-toets op het toestel (hoorn kan blijven liggen)
- Ruggespraak-toets (hold; met houdstand)
- Ingebouwde TELEFOONBEANTIWOORDER (max opnametijd: 30 min; met max lengte meldtekst: 120 sec)
  - beluisteren van boodschappen kan via de --versterkte-- hoorn of de luidspreker
  - beluisteren op normale afspeelsnelheid of vertraagd weergeven
  - instelbare bel-controle (toll-saver of instelbaar 2/3/4/5/6 rinkels)
  - afstandsbediening (4-cijferige pincode) voor onderweg beluisteren / herhalen boodschap / volgend bericht / pauzeren / wissen en aan/uit-schakelen van de beantwoorder
- Voor wisselgesprek of gebruik op een centrale:
  - doorverbindtoets (flash: 100/300/600 msec) en pauze-toets
- Toon/puls-omschakelbaar kiessysteem
- Wandmontage mogelijk / Lichtnet-voeding; battery-backup: niet nodig
- Handleiding, display en voiceprompts in Ned / Engels / Frans / Duits
- Garantie: 12 maanden