

Doro Comfort 3005

Gebruiksvriendelijke, draadgebonden telefoon met antwoordapparaat

De Doro Comfort 3005 met ingebouwd antwoordapparaat, biedt topfunctionaliteit in combinatie met gebruiksgemak, een comfortabele greep en de mogelijkheid om een luider volume in te stellen op de handset, luidspreker of beltoon.

- ✓ Erg hoog volume (35 dB)
- ✓ Display met hoog contrast
- ✓ Luidspreker



DORO – ALS U MODERNE TELECOMPRODUCTEN MET EEN HOGE GELUIDSKWALITEIT, BETERE LEESBAARHEID EN EEN GROTER GEBRUIKSGEMAK WENST.

Doro Comfort 3005



Hoofdkenmerken

Voorgeprogrammeerd bellen	✓
Luidspreker	✓
Weergave gesprekstijd	✓
Menu navigatie	✓
Kamermonitoring op afstand	✓
Klok	✓

Geheugens

Nummerherhaling	10
Twee toetsgeheugens	10
Grootte telefoonboek	99
Oproepregister	50

Beeldscherm van basisunit

7-segmentenbeeldscherm	✓
Alfanumeriek beeldscherm	✓
Verlicht display	✓
Schermgrootte (H x B mm)	75 x 19
Regels pictogrammen / pictogrammen	2/18
Regels / Tekens	4/14

Klanken & signalen

Eenstemmige beltonen	9
Optisch belsegnaal	✓
Instellingen volume belsegnaal (behalve uit)	2
Belsegnaal uit	✓

Akoestiek

Maximale ontvangstversterking (dB)	35
HAC (geschikt voor dragers van een gehoorapparaat)	✓
Maximaal belvolume (dB(A)) op 1 meter afstand	85

Oproepnummerweergave tijdens ander gesprek ²	✓
Naamweergave vanuit telefoonboek	✓
Naamweergave vanuit netwerk ²	✓
Datum- en tijdstempel - interne klok	✓
Datum- en tijdstempel - netwerk ²	✓
Duplicatiegeheugen voor oproepnummers	✓
Melding bericht in de wacht ²	✓

Antwoordapparaat

Bediening van basisstation	✓
Antwoordapparaat met pincodebeveiliging	✓
Toegang op afstand	✓
Berichtenback-up	✓
Beeldscherm met oproepsignalering	✓
Memofunctie	✓
Uitsluitend aankondiging	✓
Voorgeregistreerd aankondigingsbericht	✓
Oproepmonitoring	✓
Nieuwe berichten eerst afspelen	✓
Alle of geselecteerde berichten verwijderen	✓
Opnametijd (minuten)	27
Datum- en tijdstempel	✓
Stemdetectie	✓
Aantal keer rinkelen instellen	2,4,TS

Ergonomie

Telefoongrootte (mm)	191*51*46
Toetsen met hoog contrast en matte afwerking (tegen weerspiegeling)	✓
Plaatsing op bureau mogelijk	✓

Handset stroomvoeding

AC-adapterconnectortype (code)	RJ11
--------------------------------	------

Doro Comfort 3005



Instellingen voor luidsprekervolume	8	AC-adapterspecificatie V/mA	9DC/300mA
Microfoondemping	✓		
Instellingen volume	3	Technologie	
		PSTN	✓
Nummerweergave van oproep			
Geheugen nummerherkenning ¹	50		