

- Geheel digitale beantwoorder met opname op verwisselbare SD-kaart
- Opnamen in het standaard WAV-formaat; ook af te spelen op PC of laptop
- Opnamecapaciteit met meegeleverde SD-kaart 16 uur; met optionele SD-kaart max 64 uur.
- Meldteksten (digitale vastlegging; goede geluidskwaliteit):
  - in totaal 5 onafhankelijk in te spreken meldteksten; meldtekst-lengte onbeperkt (gehele geheugen)
  - mogelijkheid tot weergave van uitsluitend meldtekst (zonder inspreekmogelijkheid)
  - tijdgestuurde om-/in-/uit-schakeling van de meldteksten (max. 10 x per week)
  - meldteksten ook inspreekbaar via audio-ingang of cassettedeck
- 4 mailboxen mogelijk met eigen meldtekst, pincode en nummeroproep
- Geschikt voor:
  - begroetingstekst, met keuzemenu 'kies 1 t/m 4 voor....', en vervolgens
  - mogelijkheid tot het weergeven van maximaal 4 verschillende mededelingen, desgewenst met de mogelijkheid tot inspreken
- Max opnametijd per gesprek: 1/2/3/4/5 minuten of onbeperkt
- Mogelijkheid tot het overspelen van opgenomen berichten naar een extern apparaat (PC, geluidsinstallatie, cassette-recorder, etc)
- Oproep: SMS- of nummer-oproep bij ontvangst van een boodschap (uitgebreide instelmogelijkheden)
- Meeluisteren bij inspreken van boodschappen (selectief aannemen !!) / Inspreken van een 'Memo
- Telefoonnummer-geheugen voor 100 telefoonnummers / namen met automatisch herhalen bij in-bezet (10x)
- Nummer-weergave (geschikt voor alle netwerken DTMF/FSK; dienst nummerweergave vereist; 50 geheugens met naam/nummer-koppeling; nummERMelding aan het eind van de ingesproken boodschap mogelijk)
- Oproepfilter: aan elke invoer van het telefoonboek kan één van de 5 meldteksten worden toegekend. Komt het inbellende nummer overeen met het voorgeprogrammeerde nummer dan wordt deze meldstekst weergegeven.  
Tevens kan een apart belsignaal voor voorgeprogrammeerde nummers worden ingesteld (of niet-aannemen door beantwoorder zodat uw telefoon door blijft rinkelen)
- Tijdgestuurde om-/in-/uit-schakeling van meldteksten, nummeroproep en oproepdoorschakeling (10 schakeltijden)
- Gesprekken-recorder: automatisch opnemen van telefoongesprekken (met de mogelijkheid tot het overspelen naar een extern apparaat: PC, geluidsinstallatie, cassette-recorder, etc)
- Weergave van datum + tijdstip van inspreken (uitschakelbaar) / Zomertijd - wintertijd correctie
- Tijdgestuurd inschakelen van oproepdoorschakelingen (\*21 aan/uit)
- SMS-en (20 boodschappen; ook melding van een ingesproken boodschap via SMS)
- Afstandbediening: (4-cijferige instelbare pincode of inbellen vanaf een voorgeprogrammeerd nummer)
  - gesproken bedieningsinformatie
  - beluisteren / herhalen / volgend bericht / start-stop / bewaren / wissen
  - beluisteren van alleen de nieuwste boodschappen
  - meldtekst-wijziging en wisseling van meldteksten (1 t/m 6)
  - ruimte-bewaking (baby-bewaking/ 'Room-Monitor') en ruimte-spreken via luidspreker
  - aan/uit-schakelen van de beantwoorder en van de tijdsturing
  - in/uit-schakelen oproepfunctie, wijzigen oproepnummer
- Automatische - of instelbare bel-controle (1 tot 9 rinkels + tollsave)
- Handleiding: Ned; display Ned/Eng/Du/Fr/It / 12 maanden garantie
- Permanent Flash-geheugen (geen battery-backup vereist)

■ **Toepassingsgebied: professioneel gebruik**