

Doro PhoneEasy® 115

Eenvoudige draadloze DECT-telefoon met antwoordapparaat

Deze draadloze telefoon is zeer gemakkelijk te lezen, dankzij het verlichte scherm met ultrahog contrast dat de volledige namen en nummers weergeeft, zonder rollende tekst. Kies probleemloos een telefoonnummer dankzij de grote sprekende cijfertoetsen en geniet van duidelijke gesprekken met Doro TrueSound kwaliteit. Naast een ingebouwd antwoordapparaat, heeft de Doro PhoneEasy® 115 ook een luidspreker met hoog volume.

- ✓ Grote sprekende cijfertoetsen
- ✓ Display met ultrahog contrast
- ✓ Erg hoog volume (30 dB)



DORO – ALS U MODERNE TELECOMPRODUCTEN MET EEN HOGE GELUIDSKWALITEIT, BETERE LEESBAARHEID EN EEN GROTER GEBRUIKSGEMAK WENST.

Doro PhoneEasy® 115



Hoofdkenmerken

| | |
|--|-----------|
| Voorgeprogrammeerd bellen | ✓ |
| Luidspreker | ✓ |
| Toetsenvergrendeling | ✓ |
| Weergave gesprekstijd | ✓ |
| Maximaal aantal telefoons per basisstation | 5 |
| Menunavigatie | ✓ |
| Bereik binnen (meter) | ~50 |
| Bereik, tot (meter) | Up to 300 |
| Voorleesfunctie toetsen | ✓ |
| Toetstoon | ✓ |
| Waarschuwing wanneer buiten bereik | ✓ |
| Klok | ✓ |
| Wekker | ✓ |
| Compatibel met GAP | ✓ |

Geheugens

| | |
|----------------------|-----|
| Nummerherhaling | 10 |
| Twee toetsgeheugens | 8 |
| Grootte telefoonboek | 100 |

Beeldscherm van handset

| | |
|--------------------------|-------|
| Grafische dot matrix | ✓ |
| Verlicht display | ✓ |
| Schermgrootte (H x B mm) | 23x38 |

Klanken & signalen

| | |
|--|---|
| Eenstemmige beltonen | 5 |
| Polyfone beltonen | 5 |
| Beltoon basisstation | ✓ |
| Instellingen volume belsegnaal (behalve uit) | 5 |
| Belsegnaal uit | ✓ |

| | |
|---------------------|---|
| Instellingen volume | 5 |
|---------------------|---|

Ergonomisch geluid

| | |
|------------------------|--------|
| Volumeversterkingsknop | +10 dB |
|------------------------|--------|

Nummerweergave van oproep

| | |
|--|----|
| Nummerherhaling | 20 |
| Oproepnummerweergave tijdens ander gesprek | ✓ |
| Naamweergave vanuit telefoonboek | ✓ |
| Naamweergave vanuit netwerk | ✓ |
| Datum- en tijdstempel - interne klok | ✓ |
| Datum- en tijdstempel - netwerk | ✓ |

Antwoordapparaat

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Bediening van basisstation | ✓ |
| Bediening telefoon | ✓ |
| Toegang op afstand | ✓ |
| Memofunctie | ✓ |
| Uitsluitend aankondiging | ✓ |
| Opnametijd (minuten) | <15 |
| Datum- en tijdstempel | ✓ |
| Aantal keer rinkelen instellen | 2,4,6,8, TS |

Ergonomie

| | |
|----------------------|-----------|
| Telefoongrootte (mm) | 180x54x30 |
|----------------------|-----------|

Handset stroomvoeding

| | |
|----------------------------------|------------|
| Stand-by-tijd (uren) | ~100 |
| Gesprekstijd (uren) | ~10 |
| Inclusief batterijen (type) | 2xAAA NiMH |
| Waarschuwing laag batterijniveau | ✓ |

Technologie

Doro PhoneEasy® 115



Akoestiek

| | |
|--|-----|
| Maximaal ontvangsniveau (dB(A)) | 111 |
| HAC (geschikt voor dragers van een gehoorapparaat) | ✓ |
| Instellingen voor luidsprekervolume | 5 |
| Microfoondemping | ✓ |

| | |
|--------------|---|
| DECT | ✓ |
| PSTN | ✓ |
| Eco-functies | ✓ |