

PANASONIC INSTRUCTIE voor STERDIENSTEN en VOICEMAIL

Sterdiensten:

Er zijn drie vormen van doorschakelen:

- * 210 direkt
- * 610 vertraagd
- * 630 bij in-bezet

Deze codes kunnen worden gebruikt voor het doorschakelen van gesprekken naar een ander telefoonnummer en voor voicemail.

Voorbeeld:

- * 210*telefoonnummer# doorschakelen direkt
- * 210*0842333# doorschakelen naar voicemail; direkt
- * 610*0842333# doorschakelen naar voicemail; vertraagd

Voor *210/*610/*630 dient de dienst '**bereikbaarheid**' actief te zijn (KPN-dienst; dit werd vroeger niet standaard op een ISDN-lijn gezet)

Een middels *210 doorgeschakelde netlijn herkent u aan een onderbroken kiestoon; dit geldt niet voor middels *610/*630 doorgeschakelde lijnen.

Indien u veelvuldig naar een beperkt aantal bestemmingen doorschakelt, kunt u dit mogelijk het beste onder een vrije netlijn-toets ('button') programmeren (zie direkt hieronder)

Voor éénmalig gebruik treft u verderop de procedure aan.

STERDIENSTEN PROGRAMMEREN ONDER EEN BUTTON OP EEN SYSTEEMTOESTEL:

*210 (doorschakelen)

programmeren button 'inschakelen sterdienst-210'

- 1- toets "**program 99**"
- 2- druk op de te programmeren button/CO-toets
- 3- toets "**89*210*(telfnr.)#**"
- 4- toets "**Auto kiezen Opslag**"
- 5- u hoort een acceptatie toon

programmeren button 'uitzetten sterdienst-210'

- 6- druk op de te programmeren button/CO-toets
- 7- toets "**89#210#**"
- 8- toets "**Auto kiezen Opslag**"
- 9- u hoort een acceptatie toon
- 10- toets op "**program**"

Dagelijkse bediening:

AANZETTEN sterdienst-210

- 1- druk op de "**netlijn toets**" van de netlijn waarvoor u doorschakelen wilt activeren
- 2- druk op de "**inschakelen-sterdienst-210-toets**" (hierboven onder 3 aangemaakt)
- 3- druk op "**HANDEN-VRIJ**"

NB: Bij het openen van de netlijn dient u nu een onderbroken kiestoon te krijgen

UITZETTEN sterdienst-210

- 1- druk op de "**netlijn toets**" van de netlijn waarvoor u doorschakelen wilt uitzetten
- 2- druk op de "**uitschakelen-sterdienst-210-toets**" (hierboven onder 7 aangemaakt)
- 3- druk op "**HANDEN-VRIJ**"

NB: Bij het openen van de netlijn dient u nu een stabiele kiestoon te krijgen

DOORSCHAKELEN NAAR VOICEMAIL

programmeren button 'inschakelen voicemail'

1- toets op "**program 99**"

2- druk op de te programmeren button/CO-toets

3- toets "**89*610*0842333#**"

4- toets "**Auto kiezen Opslag**"

5- u hoort een acceptatie toon

programmeren button 'uitzetten voicemail'

6- druk op de te programmeren button/CO-toets

7- toets "**89#610#**"

8- toets "**Auto kiezen Opslag**"

9- u hoort een acceptatie toon

10- toets op "**program**"

Dagelijkse bediening:

AANZETTEN voicemail

1- druk op de "**netlijn toets**" van de netlijn waarvoor u voicemail wilt aktiveren

2- druk op de "**voicemail-inschakelen-toets**" (hierboven onder 3 aangemaakt). De netlijn wordt hierbij vrijwel onmiddellijk verbroken.

3- druk op "**HANDEN-VRIJ**"

UITZETTEN voicemail

1- druk op de "**netlijn toets**" van de netlijn waarvoor u voicemail wilt uitschakelen

2- druk op de "**voicemail-uitschakelen-toets**" (hierboven onder 7 aangemaakt). De netlijn wordt hierbij vrijwel onmiddellijk verbroken.

3- druk op "**HANDEN-VRIJ**"

UITLUISTEREN voicemail (0-) 0842333

Om een sterdienst éénmalig te activeren (als voorbeeld *210; u kunt i.p.v. *210 ook de andere codes geven):

OP HET SYSTEEMTOESTEL:

- 1- druk op "HANDEN-VRIJ"
- 2- toets "netlijntoets"
- 3- toets "DNS-toets"
- 4- toets "*210*(telfnr.)#"
- 5- toets "DSN-toets"
- 6- druk op "HANDEN-VRIJ"

Om direct doorschakelen te de-activeren (als voorbeeld #210; u kunt i.p.v. #210 ook de andere codes geven):

OP HET SYSTEEMTOESTEL:

- 1- druk op "HANDEN-VRIJ"
- 2- toets "netlijntoets"
- 3- toets "DNS-toets"
- 4- toets "#210#"
- 5- toets "DSN-toets"
- 6- druk op "HANDEN-VRIJ"

Let op: dit moet snel ingetoetst worden.

Als u geen DNS toets op uw toestel heeft, kunt u deze op de volgende wijze aanmaken:

- 1-toets op "program"
- 2-toets "99"
- 3-druk op de te programmeren CO-toets
- 4-toets "4"
- 5-toets "Auto kiezen Opslag"
- 6-u hoort een acceptatie toon